

eQ-3 AG Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter– 2-fach

Artikelnummer	999610208
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter– 2-fach

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 2 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich), Google Home (separate Basisstation erforderlich), Hersteller-Spezifisch · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 59 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schaltleistung (max.): 1380 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 6 A max.

Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,2 W

Lastart: Ohmsche Last

Relais: 2 x Schließer, 1-polig, monostabil

Leitungsart u. -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm²

Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1, Empfehlung Gerätedose >50 mm

Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C

Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Hausautomatisierung

Farbe

Weiß

Kompatibilität

Kompatible Marken

Google

Weitere Bilder

