

JVC KW-DB95BT 7.1 Schwarz

Artikelnummer 999673036

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

JVC KW-DB95BT 7.1 Schwarz

Produktbeschreibung:

KW-DB95BT. Das Doppel-DIN-Autoradio KW-DB95BT glänzt nicht nur mit großem Display und griffigen Bedientasten sondern bietet dank innovativer Digitaltechnik hervorragende Ausstattung und perfekten Bedienkomfort. Digitaler Radioempfang in allerbester Klangqualität. Digitaler Radioempfang DAB+ und analoger Radioempfang über UKW mit RDS-Datendiensten. Bluetooth-Freisprechfunktion & Audiostreaming (A2DP) inkl.

erweiterter Steuerung & Suchfunktionen (AVRCP)
Kompatibel mit Amazon Alexa Sprachsteuerung und
Datendiensten Ko

Verpackung: Karton (retail)
Technische Details:

Allgemein

Produktyp

Receiver (CD)

Empfohlene Verwendung

Auto

Formfaktor

Doppel-DIN - in-dash-Einheit

Integrierte Komponenten

DAB/Radio, CD-Player, USB-Host

Medieninhaltsquelle

CD, USB-Host, Bluetooth

Medientyp

CD-RW, CD-R

Audio-Formate

WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC

Breite

18,2 cm

Tiefe

15,6 cm

Höhe

11,1 cm

Gewicht
1,6 kg
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Bass Boost, Space Enhancer, Drive EQ, Klanglift, Volume Link EQ (Lautstärkeregler), Stage EQ
Optionale Fernbedienung
Ja
Bluetooth-Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Equalizer
Ja
Anzeigesteuerelemente
Lautstärkeregler, Subwoofer-Level
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
50 Watt x 4
Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl
22 Watt x 4
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
22 Watt - 4 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanäle
Bildschirm
LCD Monitor
Anzeigen-Beleuchtungsfarbe
Weiß
Schalterbeleuchtungsfarbe
Variabel
Funktionen
LCD-Helligkeitsregler, Laufzeitkorrektur, integriertes DSP, iPod-/iPhone-geeignet, Fernbedienung über Smartphone, kompatibel mit Amazon Alexa
Equalizer
Equalizer-Typ
Digital Graphic
Anzahl Equalizer-Bänder
13-Band
Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen
8
Audiospezifikationen
Audiospezifikationen
CD - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 105 dB - Dynamischer Bereich - 90 dB
Radio
Typ
DAB/DAB+/FM/MW/LW
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, LW: 153 - 279 kHz, MW: 531 - 1611 kHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
24 Programmspeicherplätze
Speicherplätze für MW-Sender
6 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
18
RDS
Ja

CD-System
Medienzuführungstyp
Einschubsschlitz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
3 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2)

Produkteigenschaften

Klang-Ausgabemodus Stereo
Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

