

ATEN DSP Mixer with 4-ch Analog Input and Dante Output

Artikelnummer	999859534
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN DSP Mixer with 4-ch Analog Input and Dante Output

Produktbeschreibung:

ATEN AD400E DSP Mixer 4-CH Analog Input and Dante Output

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Mikrofon-Vorverstärker

Gehäusematerial

Metall

Audiosystem

Funktionen

Mikrofon-Vorverstärker, Digitaler Signalprozessor

Digital Sound Processor (DSP)

Ja

DSP-Standardzahl

24

Audiospezifikationen

Vorverstärker - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.01%

Anzahl der Eingangskanäle

4 Kanäle

Eingangsimpedanz

3 kOhm

Maximal unterstützte Abtastrate

96 kHz

Besonderheiten

Phantomspannung 48 V, Daisy Chain, doppelte Stromversorgung, PoE -Unterstützung, geeignet für Rack-Montage

Netzwerk & Internet-Multimedia

Schnittstellen

Dante

Verbindungen

Anschlüsse

2 x Dante/AES67 (RJ-45) - Rückseite

RS-232 (Euroblock 3 Stifte) - Rückseite

4 x Audio-Eingang (Euroblock 3 Stifte) - Rückseite

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Rack-Montage-Kit, Fußpad-Set (4 Stück), 5 3-pin Euroblock connectors

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

20 cm

Tiefe

15,4 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

920 g

Weitere Bilder

