

UNIT USV ONL Black T 1000 Tower Online 1.000 W Seriell RS-232 1x USB

Artikelnummer 998418798

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

UNIT USV ONL Black T 1000 Tower Online 1.000 W Seriell RS-232 1x USB

Produktbeschreibung:

- Schützt vor:
 - Allen Formen von Netzstörungen
- Einsatzgebiete:
 - Alle Server
 - Online USV mit Doppelwandler-Technologie
 - 1.000, 2.000 und 3.000VA (800, 1600 und 2400 Watt)
 - Bauform: Tower
 - Kaltgeräteanschlüsse (C13) und Klemmleistenausgang (nur T3000)

- Vollast: Bis zu 16,5 Minuten Überbrückungszeit
- Halblast: Bis zu 30 Minuten Überbrückungszeit
- Erzeugt im Normal- und Batteriemodus eine reine Sinuswelle

- Erweiterbar durch externe Batteriemodule
- Optionale Schnittstellenkarten
- Inklusive Zubehör wie Software und Kabel

Technische Details:

Batterie

Batteriespannung

12 V

Batteriekapazität

7 Ah

Typische Backup-Zeit bei halber Belastung

25 min

Anzahl unterstützter Batterien

3

Akkuladezeit

6 h

Typische Backup-Zeit bei voller Belastung

9 min

Hot-Swap-Batterie

Nein

Gewicht & Abmessungen

Höhe

143 mm

Breite

100 mm

Tiefe

290 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 45 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 65 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 85 %

Verpackungsinformation

Schnellinstallationsanleitung

Ja

Mitgelieferte Kabel

Eingangskabel

Funktionen

Ausgangs-Betriebsspannung (min)

200 V

Eingangs-Betriebsspannung (max)

300 V

UPS-Topologie

Doppelwandler (Online)

Ausgangskapazität

1000 VA

Regulierung der Ausgangsspannung

2 %

Akustische Signale

Ja

Ausgangsleistung

800 W

Eingangs-Betriebsspannung (min)

110 V

Eingangsfrequenz

45/66 Hz

Ausgangs-Betriebsspannung (max)

240 V

Geräuschpegel

50 dB

Regulierung der Ausgangsfrequenz

0,2 Hz

Design

Produktfarbe

Schwarz

Formfaktor

Tower

Anzeige

LCD

Anschlüsse und Schnittstellen

Notaus-Steckverbinder (EPO)

Ja

RS-232 port

1

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse

1

Stecker
C14-Koppler
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl AC Anschlüsse
3 AC-Ausgänge

Weitere Bilder

