

# InLine KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop

<b>Artikelnummer</b>	997886982
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Mit dem Desktop HDMI USB KVM-Switch kann der Anwender über eine einzige Tastatur, Maus und Bildschirm auf zwei HDMI- und USB3.0-fähige Computer zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Dazu kommen Merkmale wie Smart Touch-Taste für schnelles Umschalten und zwei USB 3.0-Geräteschnittstellen für schnellen Datentransfer zwischen KVM- und USB-Geräten. Verglichen mit USB 2.0 hat USB 3.0 eine bis zu zehnmals schnellere Datenübertragungsrate und ist ideal für moderne Medienübertragung mit Rich Media und großen digitalen Dateien. Über die HDMI-Videoschnittstelle unterstützt der Switch hohe Bildauflösungen bis zu 1920 x 1080p (digital FullHD). Weiter unterstützt wird TTU (True Transparent USB)-Emulationstechnologie, die extrem kompatibel zu den Funktionsanforderungen aller modernen, anspruchsvollen Tastatur- und Mausmodelle ist. Diese KVM-Serie ist für den anspruchsvollen Anwender konzipiert. Unterstützt werden Anwendungen von anspruchsvollen Videospiele, Multi-Plattform-Programmierern bis hin zu datenintensiven Designbranchen. • Unterstützt digitale Auflösungen bis 1080p (Full HD)

- 2-Port USB 3.0 Hub integriert um USB 3.0 Geräte mit beiden PCs zu teilen
- 2-Kanal Stereo Sound und Mikrofon-Unterstützung
- Digital Audio über HDMI wird unterstützt
- True Transparent USB (TTU)-Emulationstechnologie für alle USB Tastaturen und Mäuse
- Aktive Synchronisierung für echte DDC-Signal Emulation
- Zum Umschalten Smart-Touch Berührungstasten an der Geräte-Vorderseite
- Anzahl der Computer: 2
- Anzahl der Konsolen: 1
- Anschlüsse Computer: 2x HDMI Buchse, 2x USB 3.0 B Buchse, 4x 3,5mm Audiobuchen
- Anschlüsse Konsole/Peripherie: 1x HDMI Buchse, 2x USB 2.0 A Buchse, 2x USB 3.0 A Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchen
- Inkl. Computer-Anschlusskabel, ca. 1m Länge: 2x HDMI, 2x USB 3.0 Anschlusskabel, 2x Audiokabel
- Portauswahl über Tasten an der Gerätefront oder Hotkey-Funktionen
- Autoscan-Intervall: 5-100 Sekunden
- Umgebung: Betriebstemperatur: 0-40°C, Lagertemperatur -20-60°C, rel. Luftfeuchte: 0-90% nicht-kondensierend
- inkl. Netzteil, 9V DC/2A
- Abmessungen: 139x91x45mm, Gewicht: ca. 620g

Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switches sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.

Die KVM-Switches sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.

Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

## Produkteigenschaften

<b>Anz. lokale KVM-Benutzer</b>	1 lokaler Benutzer
<b>Anz. Anschlüsse</b>	2
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	2048 x 1536
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x USB 3.0 Type B, 3 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A, 1 x HDMI-Eingang HD-15, 3 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecke, 2 x HDMI HD-15, 2 x USB 3.0 Type A
<b>Ports - Typ</b>	KVM/Audio/USB
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop
<b>Produkttyp</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Untertyp</b>	KVM
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	620 g

## Weitere Bilder

